



## 頂創資訊

### HD3301L 簡易型 硬碟拷貝機使用說明

#### 本產品使用之聲明

本產品僅供使用者作為資料備份存檔之用，使用本產品時請依著作權法之相關規定為之。任何未經著作財產權人同意或授權之重製行為，除有合理使用之情形外，均屬違法，應由行為人自負一切法律責任。概與本公司無關，特此聲明。

#### 本產品之有限責任聲明

授權人 頂創資訊有限公司(以下稱本公司) 茲僅保證本授權產品係以被授權人((以下稱貴用戶)購買本授權產品之現狀授權使用，除中華民國法律強制規定外，本公司不就有關本授權產品之適售性或本授權產品之毫無缺陷或本授權產品符合特定目的之使用為任何明示或默示的擔保；貴用戶使用本授權產品，因不可歸責於本公司之事由所發生之營運風險或其他損失，本公司概不負責；貴用戶一旦購買使用本授權產品，即表示貴用戶接受本聲明內容並同意受其約束。

#### 章節 1.基本操作

##### 1 按鍵操作說明

本系統操作共有二個按鍵，分別是 **快速鍵** (快速拷貝)、**完全鍵** (完全拷貝)，可使用 **快速鍵**、**完全鍵** 選擇所要執行的拷貝功能。

**橘燈**：代表硬碟電源通電中

**綠燈**：閃爍代表進行中，恆亮代表完成

**紅燈**：代表失敗

**強制中斷**：長按 **完全鍵** 可強制中斷拷貝動作

2 顯示幕為 **繁體中文液晶顯示幕**，系統會透過液晶顯示幕顯示功能選項及相關訊息。

#### 章節 2.各項功能說明

##### 1 快速拷貝

**快速拷貝**是針對來源硬碟中能辨識分析到的系統及全部資料進行複製到目標硬碟，如 **2TB** 來源硬碟中的作業系統加全部資料檔案共有 **60GB** 的容量，那就只需要將 **60GB** 系統資料拷貝到目標硬碟的時間，如以本機的對拷速度每秒 **120MB** 則只需 **8.5** 分鐘時間即可複製完成，複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。**(目標硬碟總容量必須大於或等於來源硬碟中的全部有效磁區的總**

## 容量才能正確複製)

將 **來源硬碟** 與 **目標硬碟** 接上拷貝機後，按下 **快速鍵** 即自動開始進入拷貝流程。先進行分析 **來源硬碟** 的內容，分析完成後便自動開始進行拷貝動作，拷貝動作進行中，液晶顯示幕會顯示出拷貝的資料容量，拷貝的進度，及硬碟壞軌數量，待所有拷貝動作完成後會顯示複製完成。

- \* 實際對拷速度會因硬碟本身讀寫速度而有所影響
- \* 支援系統及全部資料快速備份格式：Windows(FAT/exFAT/NTFS) / Mac(HFS,HFS+,HFSX) / Linux(EXT2,3,4)。
- \* 如遇特殊無法辨識分析的系統及資料，會自動轉成**完全拷貝**模式來複製硬碟。

## 2 完全拷貝

**完全拷貝**是針對來源硬碟的整個硬碟從可以儲存的第一個 **Sector** 到最後一個 **Sector** 全部拷貝，不管有無資料、格式、內容或磁區，從頭到尾 **Sector by Sector** 方式，將硬碟的所有容量全部拷貝一遍 (一個 **Sector** 是 512 byte)。如 2TB 來源硬碟全部容量共 2000GB 的，那就只需要 2000GB 的複製時間，如以本機的對拷速度每秒 120MB 則需 278 分鐘的時間可以複製完成，複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。(目標硬碟的總容量必須大於或等於來源硬碟才能正確複製)

將 **來源硬碟** 與 **目標硬碟** 接上拷貝機後，按下 **完全鍵** 即自動開始進入拷貝流程。先進行分析 **來源硬碟** 的內容，分析完成後便自動開始進行拷貝動作，拷貝動作進行中，液晶顯示幕會顯示出拷貝的資料容量，拷貝的進度，及硬碟壞軌數量，待所有拷貝動作完成後會顯示複製完成。

- \* **註 1**：此機器無法備份具有防拷內容的裝置或格式，例如硬碟序號防拷或密碼鎖等防拷保護。
- \* **註 2**：本機對拷速度實測每秒 120MB，但實際速度會因儲存媒體本身的讀寫速度而有所影響。
- \* **註 3**：本公司拷貝機不保證能 100%相容所有硬碟或 SSD，例如：非市售特規型號。
- \* **註 4**：如有任何問題，歡迎來電 02-22960933 詢問或透過 **Line ID : bedste.bill** 詢問客服人員。

**標準配備**：100~240V AC 電源線組 x1，SATA 硬碟連接線 x2，原廠使用說明 x1。

**保固說明**：主機台灣製造一年保固。(線材配件、使用不當或人為因素等，不在保固範圍。往返運送由買方自行負擔)

》若有以下情形，本公司有權拒絕受理 保固更換 及 維修相關 的服務申請

1. 由於拆卸和改造或不當修理（非本公司提供的維修服務）而造成的故障和損傷。
2. 有自行拆卸過的痕跡，或保固標籤破損。
3. 使用不當或人為因素所造成的損傷嚴重，經本公司判斷認為即使進行維修也難以維持原來的功能。

本公司保留對所有產品規格、設計、價格、描述進行最終修改及解釋的權利，恕不另行通知或公告。

**Bedste** 頂創資訊 [www.bedste.com.tw](http://www.bedste.com.tw)